

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

In Bezug auf nicht für Wohnzwecke genutzte Lüftungsanlagen (NRVU)

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Modell	f) Thermische Effizienz des Wärmetauschers (%)	j) Frontaldrehzahl bei Auslegungsvolumenstrom	n) Statische Effizienz des Ventilators gemäß EU 327/2011	q) Optisches Warnsignal der Filter
c) Typ	g) Nennvolumenstrom	k) Außenennendruck	o1) Max. interne Leckagerate	r) Schalldruckpegelmission
d) Antriebstop	h) Effektive Eingangsstromstärke	l) Interner Lastverlust Ventilatoren	o2) Max. externe Leckagerate	
e) Wärmetauscherstop	i) SFPint	m) Interner Lastverlust Zusatzkomponenten	p) Energetische Leistung der Filter	

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
SV/FILTER-125 G4+F6	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.047	0.111	230	4.70	300	32		53.6	2.5		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	41	2018
SV/FILTER-150 G4+F6	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.074	0.156	230	3.70	372	46		60.4	2.5		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	52	2018
SV/FILTER-200 G4+F6	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.110	0.093	230	3.67	130	49		59.1	2.5		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	56	2018
SV/FILTER-250 G4+F6	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.122	0.189	230	2.44	345	60		60.4	2.5		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	60	2018
SV/FILTER-315 G4+F6	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.282	0.122	230	3.53	70	79		64.7	2.5		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	62	2018
SV/FILTER-350 G4+F6	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.400	0.202	230	4.00	126	106		64.7	2.5		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	65	2018
SV/FILTER-400 G4+F6	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.449	0.398	230	3.45	257	90		68.5	2.5		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	67	2018
SV/FILTER-125 F6+F8	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.052	0.114	230	5.20	280	33		53.6	2.2		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	41	2018
SV/FILTER-150 F6+F8	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.082	0.161	230	4.10	345	46		60.4	2.2		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	52	2018
SV/FILTER-200 F6+F8	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.122	0.095	230	4.07	117	49		59.1	2.2		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	56	2018
SV/FILTER-250 F6+F8	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.134	0.192	230	2.68	312	59		60.4	2.2		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	60	2018
SV/FILTER-315 F6+F8	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.305	0.124	230	3.81	58	76		64.7	2.2		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	62	2018
SV/FILTER-350 F6+F8	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.436	0.204	230	4.36	106	102		64.7	2.2		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	65	2018
SV/FILTER-400 F6+F8	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.489	0.405	230	3.76	227	87		68.5	2.2		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	67	2018
SV/FILTER-125 F7+F9	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.049	0.113	230	4.90	291	33		53.6	2.1		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	41	2018
SV/FILTER-150 F7+F9	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.078	0.158	230	3.90	359	46		60.4	2.1		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	52	2018
SV/FILTER-200 F7+F9	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.115	0.094	230	3.83	124	49		59.1	2.1		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	56	2018
SV/FILTER-250 F7+F9	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.127	0.190	230	2.54	329	60		60.4	2.1		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	60	2018
SV/FILTER-315 F7+F9	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.293	0.123	230	3.66	64	77		64.7	2.1		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	62	2018
SV/FILTER-350 F7+F9	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.417	0.203	230	4.17	116	104		64.7	2.1		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	65	2018
SV/FILTER-400 F7+F9	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.468	0.402	230	3.60	242	89		68.5	2.1		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	67	2018