

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

In Bezug auf nicht für Wohnzwecke genutzte Lüftungsanlagen (NRVU)

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Modell	f) Thermische Effizienz des Wärmetauschers (%)	j) Frontaldrehzahl bei Auslegungsvolumenstrom	n) Statische Effizienz des Ventilators gemäß EU 327/2011	q) Optisches Warnsignal der Filter
c) Typ	g) Nennvolumenstrom	k) Außenennendruck	o1) Max. interne Leckagerate	r) Schalldruckpegelmission
d) Antriebstop	h) Effektive Eingangsstromstärke	l) Interner Lastverlust Ventilatoren	o2) Max. externe Leckagerate	
e) Wärmetauschertyp	i) SFPint	m) Interner Lastverlust Zusatzkomponenten	p) Energetische Leistung der Filter	

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
HATCH/HP/IE5-40-2T-1.5-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.372	1.202	876	10.92	358			40.9	1.3		Entfällt	Entfällt	88	2018
HATCH/HP/IE5-45-2T-2-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.889	1.456	771	11.88	320			41.6	1.3		Entfällt	Entfällt	90	2018
HATCH/HP/IE5-45-2T-3-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		2.296	2.211	962	14.43	373			38.8	1.4		Entfällt	Entfällt	89	2018
HATCH/HP/IE5-63-4T-3-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		4.143	2.331	563	13.29	202			66.9	1.6		Entfällt	Entfällt	86	2018
HATCH/HP/IE5-63-4T-4-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		4.424	2.837	641	14.19	185			67.2	1.6		Entfällt	Entfällt	88	2018
HATCH/HP/IE5-80-4T-3-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		4.701	2.213	471	9.35	242			51.0	1.7		Entfällt	Entfällt	93	2018
HATCH/HP/IE5-80-4T-4-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		5.678	3.161	557	11.29	266			48.0	1.7		Entfällt	Entfällt	93	2018
HATCH/HP/IE5-80-4T-5.5-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		6.195	3.742	604	12.32	282			46.7	1.9		Entfällt	Entfällt	91	2018
HATCH/HP/IE5-80-4T-7.5-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		7.451	5.492	737	14.82	330			44.8	1.9		Entfällt	Entfällt	91	2018
HATCH/HP/IE5-90-4T-7.5-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		8.755	5.867	670	13.76	340			50.8	1.9		Entfällt	Entfällt	95	2018
HATCH/HP/IE5-90-4T-10-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		9.724	7.431	764	15.28	366			47.9	1.9		Entfällt	Entfällt	94	2018
HATCH/HP/IE5-90-4T-15-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		11.525	11.251	976	18.11	409			41.9	2		Entfällt	Entfällt	96	2018
HATCH/HP/IE5-100-4T-10-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		10.442	7.748	742	13.29	379			50.9	2.1		Entfällt	Entfällt	98	2018
HATCH/HP/IE5-100-4T-15-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		12.381	11.438	924	15.76	428			46.3	2.1		Entfällt	Entfällt	97	2018
HATCH/HP/IE5-100-4T-20-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		13.961	15.425	1105	17.77	464			42.1	2.2		Entfällt	Entfällt	99	2018
HATCH/HP/IE5-100-4T/9-25-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		14.688	17.891	1218	18.71	557			45.5	2.3		Entfällt	Entfällt	98	2018
HATCH/HP/IE5-100-4T/9-30-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		16.088	21.761	1353	20.48	608			44.4	2.3		Entfällt	Entfällt	100	2018